



FUNK-GONG MIT TASTER UND NACHTL. ORCHESTRA, BATTERIE, 58 MEL. 150M WEISS


FUNK-GONG ORCHESTRA

Art. Nr.
0082670412

EAN
4006341732019

Typ
F9 (DC)

GONGS & SPRECHANLAGEN



- FLEXIBEL - wählen Sie aus 58 Melodien Ihren Favoriten
- INDIVIDUELL - die Lautstärke ist bis 110 dB in 5 Stufen, 4 Lautstärkestufen + Stummschaltung einstellbar
- EINFACH - dank Funkübertragung ist für die Montage keine Verdrahtung notwendig
- SICHER - die maximalen Reichweite von 150m (Freifeld) gewährleistet eine sichere Übertragung des Funksignals über große Entfernungen
- PRAKTISCH - der Funkgong ist mit der Funk-Gong-Serie Orchestra kompatibel auf bis zu 20 Sender erweiterbar und somit ideal für Häuser mit mehreren Eingängen geeignet

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Orchestra Funk- Gong Nachtlcht

HF & Kurz Bezeichnung

Funk-Gong Orchestra - Orchestra Funk- Gong Nachtlcht

Beschreibung

Das Orchestra Funk Gong System bieten Ihnen eine Vielzahl verschiedenster Einsatzmöglichkeiten. Alle Funk Tür-Gongs sind untereinander kompatibel und mit dem Orchestra Zubehör, wie dem Funk Klingeltaster, Funk Bewegungsmelder und Funk Tür-Fensterkontakt auf bis zu 50 Sender/Empfänger erweiterbar. Dank Funk-Übertragung nahezu überall einsetzbar. Mit einer Reichweite von 150 m (Freifeld) kann der Empfänger auch in großen Entfernungen zum Klingeltaster platziert werden. Der strahlwassergeschützte Taster (IP55) ist ideal für den Außenbereich geeignet und benötigt dank Funkübertragung keine Verdrahtung mit dem Gong. So können Sie den Klingeltaster ohne großen Aufwand an Ihrer Haustüre im Außenbereich befestigen, während Sie den Empfänger in einem beliebigen Raum in Ihrem Zuhause platzieren können. Auch können Sie den Gong bei Bedarf in einen anderen Raum mitnehmen. Der Funk-Gong kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel (erforderlich ist ein Netzteil 5,0VDC, 1A welches nicht im Lieferumfang enthalten ist) oder mit LR6 (AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Die Batterien werden durch den USB-Anschluss nicht geladen. Der Funk Klingeltaster ist mit einer Sendekontrolle ausgestattet. Individuelle Einstellungen wählbar. Neben den 58 wählbaren Melodien, lässt sich bei diesem Funk Gong von REV auch die Lautstärke in 5 Schritten von 0 dB bis 110 dB einstellen. Der Funk-Gong verfügt über ein integriertes LED Nachtlcht mit einstellbarer Lichtfarbe (weiß, warmweiß, blau, rot, orange, grün, gelb, orange, türkis). Dieser Funk-Gong ist mit einer zufälligen und selbstlernenden Codierung ausgestattet, was den Kopplungsprozess wesentlich vereinfacht und den Betrieb des Gongs auch mit mehreren Sendern ermöglicht. Mit der einstellbaren Rufunterscheidung, können Sie an der abgespielten Melodie oder dem unterschiedlich eingestellten RGB-LED Licht erkennen, an welcher Tür der Besuch den Klingeltaster betätigt hat.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Gong

Kassenbon-Bezeichnung 2

Funk-

Kassenbon-Bezeichnung 3

Orchestra

Kassenbon-Bezeichnung 4	Nachtlicht
Bereich	Gongs & Sprechanlagen
Gruppe	
Hauptfolge	Funk-Gong Orchestra
HauptfolgeID	6515007
Artikelnummer	0082670412
Bezeichnung	Funk-Gong Orchestra N 150m gr
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	550 Gongs
Materialnummer	73201REV
EAN-Nummer	4006341732019
EAN Code (Umkarton)	4006341140814
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	3

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000139 Oberflächenschutz	unbehandelt
EF005040 Mit Beschriftungsfeld	Ja
EF001257 Werkstoffgüte	Thermoplast
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000198 Mit Signallampe	Ja
EF000004 Schutzklasse	III
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Ja
EF000259 Anzahl der Kanäle	20
EF000372 Reichweite (Freifeld)	150 m
EF000145 Stromversorgung	sonstige
EF009159 Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
EF002944 Tast-Betrieb	Ja
EF002948 Mit Funktaster	Ja
EF002775 Funkfrequenz	433,92 MHz
EF002769 Anzahl der Befehle	1
EF008036 Rufunterscheidung	Ja
EF009172 Mit Batterien mitgeliefert	Ja

EF008704 Sendeleistung	0,01 W
Zeichnungsdoku_Datei1	Prüfbericht_BCTC_EMV_BCTC2405241769-2E_F9_20240520.p
Stand1	20.05.2024
Zeichnungsdoku_Datei2	Prüfbericht_BCTC_LVD_BCTC2405577478S_F9_20240527.pdf
Stand2	27.05.2024
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_BCTC_PAK_BCTC2405644308-2R_F9_20240511.pc
Stand3	11.05.2024
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_BCTC_REACH_BCTC2405644308-3R_F9_20240511
Stand4	11.05.2024
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_BCTC_RoHS_BCTC2405644308-1R_F9_20240528.
Stand5	28.05.2024
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	463
Länge netto mm	96,5 mm
Breite netto mm	96 mm
Höhe / Tiefe netto mm	50 mm
Gewicht netto gr	224 g
EVP Volumen	1.475 cm ³
EVP Länge	115 mm
EVP Breite	95 mm
EVP Höhe	135 mm
EVP Gewicht	295 g
VE Volumen	6.146 cm ³
VE Länge	305 mm
VE Breite	130 mm
VE Höhe	155 mm
VE Gewicht	1.008 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein

Bauprodukt (J/N)	Nein
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	463 cm ³
Anzahl Melodien	58
Lautstärke	25 - 110 dB
Hinweis	Klingeltaster: 85 x 34 x 20 mm
Schutzart Sender (IP)	IP55
Länge x Breite netto in mm	96,5x96 mm
Zusätzliche Informationen	Anforderungen Netzteil: 5,0VDC, 1A (nicht im Lieferumfang enthalten) Klingeltaster Typ DB50 ist UV-Beständig Der Gong kann entweder mit dem beiliegenden USB-Kabel oder mit LR6 (AA) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Die Batterien werden nicht durch den USB-Anschluss geladen.
Abmessungen LxBxH/T netto	96,5x96x50 mm
Schutzklasse Sender	III
Mit Sendekontrollleuchte	Ja
Modus	Ton + Blitzlicht Nur Blitzlicht
Lautstärke	5-Stufen regelbar (4 Lautstärkestufen + Stummschaltung)
Montagematerial	Klebepad
RED-Produkt	Ja
Zubehör	USB-Ladekabel